

# ALWAYS SMARTER

HIGOAL - מערכת הפעלה חכמה לבית

IR

**HIGOAL**  
HIGOAL | SMART LIVING SYSTEM

**טלראן תקשורת (1986) בע"מ**  
Telran Communications (1986) LTD

www.higoal.co.il | \*2023

## פעולות שכיחות

### איפוס בקר האינפרא החכם - מצב מפעל

יש ללחוץ לחיצה ארוכה על כפתור ההפעלה בגב הבקר (כ-8 שניות), עד שהנורה תהבהב במהירות ובצבע ירוק בעת קבלת המצב יש לשחרר את הכפתור. לאחר האיפוס הנורה תהבהב לאט בצבע אדום, הבקר אופס בהצלחה.

### עדכון גרסה

במידה וקיימת גרסה חדשה, בדף הבקר באפליקציה יש ללחוץ על "עדכון" ולאשר את הפעולה, בסיום פעולת העדכון בהצלחה, נורת הבקר תהבהב במהירות בצבע ירוק למשך 2 דקות.

\*את האייקון של עדכון גרסה ניתן לראות רק כאשר קיימת גרסה עדכנית זמינה.

### הערכה כוללת:

- בקר אינפרא
- ספק כוח 5V
- עינית שידור מוארכת
- זוג עיניות קליטה מוארכת
- מדריך הפעלה
- סיכה ללחצן הפעלה

### צבעי החיווי בבקר האינפרא החכם

- נורה ירוקה קבועה – יש חיבור לרשת.
- נורה אדומה קבועה – אין חיבור לרשת.
- נורה אדומה מהבהבת – מצב מפעל/אחרי איפוס.
- נורה ירוקה מהבהבת מהר – לאחר עדכון גירסא.
- נורה ירוקה מהבהבת לאט – מצב סריקה

תמיכה טכנית: טלראן\* 2030

www.higoal.co.il

## חיבורים

הבקר מאפשר להקליט שלטים שמשדרים באינפרא אדום, להוסיף אותם לחדרים ולהשתמש בהם כחלק מתרחישים. הסבר רחב תמצא באתר התמיכה: [www.higoal-support.com](http://www.higoal-support.com)



חיבור עינית שידור

חיבור עינית קליטה

כניסת רשת (בעתיד)

כפתור הפעלה

חיבור חשמל 5VDC



## סריקת בקר האינפרא לאפליקציה



יש לוודא שהנורה של הבקר מהבהבת לאט בצבע אדום.

יש ללחוץ על כפתור ההפעלה/הכיבוי באמצעות הסיכה המצורפת במשך כ-4 שניות עד שתהבהב לאט נורה ירוקה ואז לשחרר (ראה תמונת חיבורים).

הבקר מוכן כעת לפעולת הסריקה באמצעות האפליקציה. **טיפ:** לחיצה קצרה על לחצן התכנות (ראה תמונת חיבורים) בכל שלב, מבטלת את הפעולה ומחזירה את הבקר למצבו הראשוני.

התחברו לאפליקציה. וודאו שהטלפון מחובר לרשת האינטרנט (Wi-Fi) המקומית. פעולה הסריקה תבצע כאשר הטלפון מחובר לרשת הביתית בתדר 2.4G.



פתחו את תפריט ההגדרות על ידי לחיצה על לוגו האפליקציה, בחרו בתפריט את האפשרות הראשונה "סריקה" SCAN.

המשך בהתאם להנחיות המופיעות באפליקציה. האפליקציה תחל לסרוק את הרשת עבור הבקר. ניתן לבטל פעולה זו בכל שלב על ידי לחיצה על כפתור CANCEL. בתום סריקה מוצלחת, המערכת תפנה אתכם למסך ההתקנים (המוצרים). הבקר האחרון שהתווסף, מסומן בירוק.

**טיפ חשוב:** מומלץ בשלב זה להגדיר שם לפנל שהתווסף ושמות לכפתורי ההפעלה של הבקר. חזור על פעולת הסריקה ליתר הפנלים החכמים המותקנים. כעת, כל ההבקרים מקושרים ביניהם יחד עם האפליקציה. הגדר פונקציות שימוש בהתאם לצורך.

