

חיבור 2R לפיקוד מעלית ופיקודים נוספים



R2
R1
פאזה
אפס

כניסת הספק עבודה
(מגנע יבש) 220/24/12

אדום	חיבור + 12V
שחור	חיבור - 12V, משותף כניסות K1 K2
K1	חיבור מגע יבש רגעי להפעלת מוצא 1
K2	חיבור מגע יבש רגעי להפעלת מוצא 2
R1	מוצא 1 220V
R2	מוצא 2 220V

פנל 2R בעל 2 מוצאים מגע יבש, או מוצאי מתח בהתאם לחיבור המתח בנקודה C.

ברירת המחדל של המוצאים הפעל/כבה (OFF/ON) באמצעות בורר המצבים, מתחת לזכוכית הפנל, ניתן להגדיר את מצב המוצא/ים: תריס, רגעי, טיימר 1 דקה/3 דקות/7 דקות זמן עבודה.

הפעלת המוצא יכולה להיות דרך לחצני ההפעלה ו/או באמצעות כניסות מגע יבש מובנות.

אפשרי לחבר לכניסות המגע יבש חיישנים שונים להפעלת המוצאים.

אפשרות נוספת להפעלת המוצאים באמצעות האפליקציה היעודית.

הפעלה דרך האפליקציה, מאפשרת הפעלת המוצאים כהפעלות מתוזמנות ימים /שעות/חלונות זמן.

פיקוד מעלית-מוצא 1 כמוצא מגע יבש לזוג החוטים של פיקוד הפעלת המעלית. הגדרת אופי המוצא תהיה בהתאם לאופי פעולת פיקוד המעלית (רגעי, הפעל/כבה) במידה והפיקוד הינו פיקוד מתח(220), יש לגשר בין C ל L.

כעת, ניתן להפעיל/לקרוא למעלית דרך האפליקציה ו/או דרך לחצן/מפתח .
מועדי ישראל-אפשרי גם להגדיר שהמעלית תופעל בימים מסוימים ובשעות מסוימות באותם ימים .

פתרון זה מתאים לשליטה והפעלה על מגוון רחב של פיקודי מכשירים ומערכות.

הערה: מוצא 2 יכול לשמש כפיקוד להפעלה אחרת, כמו מאור מדרגות וכד'