

## תזמון תרחישים באמצעות שעון שבת מיכני



הפעלת תרחיש אפליקציה באמצעות שעון שבת מיכני, מאפשר למשתמש לשנות את מועד תחילת התרחיש ללא צורך שימוש באפליקציה

1 יש להגדיר את התרחיש הרצוי ללא בחירת זמני פעולה. הערה: תרחיש יכול להיות תרחיש אפליקציה או ארוע-תרחיש בין פנלים.

2 יש לשייך את התרחיש ללחצן בפנל תרחישים 2B.

3 יש לחבר את מוצא הממסר (מגע יבש) של השעון שבת לכניסת המגע יבש הרלוונטית לתרחיש הנבחר

4 הגדר בשעון השבת את הזמן הרצוי להפעלת התרחיש. במידה ויש צורך להוסיף זמן בשעון השבת, לדחיית הפעלת התרחיש, יש לשנות את הזיזים בשעון השבת בהתאם

הערה: פיקוד דרך שעון שבת מיכני יכול להיות עבור תרחיש נבחר אחד בלבד. טיפ חשוב: מספיק לבחור זיז אחד בשעון להפעלת התרחיש. אין צורך לבחור עד מתי/זמן סיום לפעולה בשעון השבת

דוגמא: הוגדר תרחיש כיבוי מאור. שעון השבת מוגדר כך שבשעה 22:00 יפעיל את תרחיש כיבוי המאור. במידה ומעוניינים לשנות את הפעלת התרחיש ל 23:00, יש לשנות את הזיזים בשעון לשעה 23:00.

חשוב מאד: פעולת שינוי הזיז בשעון חייבת להיות לפני זמן פעולת התרחיש, לפני השעה 22:00

### חיבורים:

מוצא משותף C של ממסר שעון השבת יחובר למוליך הלבן C בצמת כניסות המגעים יבשים של הפנל 2B מוצא מגע פתוח NO של ממסר שעון השבת יחובר למוליך המתאים (K1-K8) ללחצן המפעיל את התרחיש. השעון שבת, בזמן הנבחר, משנה את מצב הממסר שלו למצב סגור (קצר) ומפעיל את התרחיש.